

NetPRO 11	RM 1K	RM 1KL	RM 2K	RM 2KL	RM 3K	RM 3KL
Номинальная мощность	1кВА/0,9кВт	1кВА/0,9кВт	2кВА/1,8кВт	2кВА/1,8кВт	3кВА/2,7кВт	3кВА/2,7кВт
ВХОД						
Холодный старт	ЕСТЬ, по умолчанию Частота 50Гц или настраиваемая					
Диапазон допустимого входного напряжения при работе от сети	110В~288В					
Нижний предел допустимого входного напряжения при работе от сети	100% нагрузки@>176В					
	80% нагрузки@>154В					
	70% нагрузки@>132В					
	50% нагрузки@>110В					
Фазность	Однофазный вход,однофазный выход					
Номинальное входное напряжение	(200В/208В/220В/230В/240В)					
-Нижний предел напряжения перехода на батареи	110В					
-Нижний предел напряжения обратного перехода на сеть	121В					
-Верхний предел напряжения перехода на батареи	288В					
-Верхний предел напряжения обратного перехода на сеть	281В					
-Номинальный входной ток	4.8А		9.6А		14.4А	
Входной коэф. Мощности	≥0.97					
Диапазон входной частоты	40~70Гц					
Выход ИБП						
Частота	Настраиваемая 50 / 60 Гц					
Мощность						
-Мощность(кВА) макс	1		2		3	
-Мощность(кВт) макс	0.9(0.8 для 200В/208В)		1.8(1.6 для 200В/208В)		2.7(2.4 для 200В/208В)	
Выходное напряжение						
-Форма выходного напряжения	Чистая синусоида					
-Номинальное напряжение	200/208/220/230/240В					
-Допустимое отклонение напряжения	± 1 %					
-Стабильность напряжения при динамической нагрузке	≤5% (0% - 100% -0%)					
-Время восстановления номинального напряжения	≤30мс (0% - 100% -0%)					
-Коэффициент искажений выходного напряжения	≤2% THD, линейная нагрузка					
	≤ 5.5% THD, нелинейная нагрузка		≤ 5% THD, нелинейная нагрузка		≤ 5% THD, нелинейная нагрузка	
Выходная частота						
-Диапазон синхронизации	±5Гц по умолчанию					
-Стабильность частоты при работе от батарей	(50±0.1) Гц по умолчанию					
Время перехода						
-Из режима работы от сети в режим работы от батарей	0					
-Из режима online в режим байпаса	2мс					
Коэффициент полезного действия						
-Online режим с полностью заряженными АКБ	86%@100% нагрузки, 87%@50% нагрузки		91%@100% нагрузки, 88%@50% нагрузки		88%@100% нагрузки, 90%@50% нагрузки	
-Режим ECO	94,00%		97,00%		97,00%	
-Режим работы от батарей	83%@100% нагрузки, 84%@50% нагрузки		87%@100% нагрузки, 88%@50% нагрузки		87%@100% нагрузки, 89%@50% нагрузки	
Шум (расстояние 1м)	<45дБ@<60%нагрузки, <50дБ@>60%нагрузки		<50дБ@<60%нагрузки, <55дБ@>60%нагрузки		<50дБ@<60%нагрузки, <55дБ@>60%нагрузки	
Перегрузочная способность (работа в режиме online)	105%~130%: Переход на байпас через 1 мин.					
	150%: Переход на байпас через 30с					
Перегрузочная способность (работа от батарей)	105%~130%:Выключение через 10с					
	150%:Выключение через 5с					
Перегрузочная способность (работа в режиме байпаса)	<130%: Длительное время					
	>130%&<150%:Выключение через 10мин					
	>150%&<180%:Выключение через 5 секунд					
Максимальный крест-фактор нагрузки (соотношение амплитуды тока и его среднего значения)	3:1					

NetPRO 11	RM 1K	RM 1KL	RM 2K	RM 2KL	RM 3K	RM 3KL
БАТАРЕИ						
Напряжение/Тип	12В/7Ач	Зависит от ёмкости внешних батарей	12В/7Ач	Зависит от ёмкости внешних батарей	12В/7Ач	Зависит от ёмкости внешних батарей
Количество	3		6		8	
Напряжение постоянного тока	36В		72В		96В	
Время резервирования	6мин @80% нагрузки	Зависит от ёмкости внешних батарей	6мин @80% нагрузки	Зависит от ёмкости внешних батарей	5.5мин @80% нагрузки	Зависит от ёмкости внешних батарей
Напряжение "battery low" (выключение ИБП по разряду батарей)	33В~35В зависит от нагрузки		66В~70В зависит от нагрузки		88В~94В зависит от нагрузки	
Зарядное устройство						
-Напряжение заряда батарей	буфер:41В/ускор:42В		буфер:82В/ускор:84В		буфер:109В/ускор:112В	
-Ток заряда батарей (макс)	1А	8А или 4А	1А	8А или 4А	1А	8А или 4А
-Время заряда	8ч заряда до 90%	Зависит от ёмкости внешних батарей	8ч заряда до 90%	Зависит от ёмкости внешних батарей	8ч заряда до 90%	Зависит от ёмкости внешних батарей
Ток саморазряда батарей	<1мА		<1мА		<1мА	
Система отображения информации и оповещения						
-Дисплей	LED+LCD					
-Разряд батарей	Сигнал каждые 2 минуты					
-Низкий уровень заряда батарей	Сигнал каждые 6 секунд					
-Перегрузка	Постоянный звуковой сигнал					
-Ошибка	Постоянный звуковой сигнал					
-Ненормальное напряжение на входе	Сигнал каждые 2 минуты					
-Предупреждение	Сигнал каждые 6 секунд					
ИНТЕРФЕЙСЫ						
-RS232	Стандартный кабель RS232					
-USB	В-тип USB порт					
ОПЦИИ						
-Интерфейс "сухие контакты"	Db9 порт, или сухие контакты типа Phoenix					
-SNMP карта	устанавливается в intelligent slot					
РАЗМЕРЫ, ВЕС						
-Ш×Д×В (мм)	438*426*86(2U)	438*426*86(2U)	438*476*173(4U)	440*476*86(2U)	438*476*173(4U)	438*476*86(2U)
(макс)	438*437*86	438*437*86	438*488*173	440*488*86	438*488*173	438*488*86
-Ш×Д×В (мм) в коробке	580*565*250	580*565*250	580*660*335	580*615*250	580*660*335	580*615*250
-Вес нетто (КГ)	13,5	8	28	9,5	33	10,5
-Вес в упаковке (КГ)	16	11	31	12,5	36	13,5
-Rack / Tower	Rack and Tower					
Цвет	Чёрный по умолчанию					
* Спецификации продуктов могут быть изменены без дальнейшего уведомления.						