

ОПИС ВИРОБУ

Блок ATS автоматично запускає електрогенератор і перемикає на нього навантаження при відключенні основного джерела електропостачання. Електрогенератор запускається протягом 2-6 секунд і потім подає живлення на навантаження. При відновленні напруги в основному джерелі електропостачання навантаження автоматично перемикається на живлення від нього, після чого електрогенератор зупиняється протягом 2-6 секунд. У середині блоку ATS вбудовано зарядний пристрій, який заряджає акумулятор генератора. При відмові генератора, необхідно встановити перемикач OFF-AUTO в положення OFF і запустити генератор знову.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики	ATS 220	ATS 380
Напруга, В*	220-230	380-440
Максимальна сила струму, А	50	25
Потужність, кВт	10	10
Габарити, см	39*26*16	39*26*16

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. Система ATS | 1 ШТ. |
| 2. Інструкція користувача | 1 ШТ. |
| 3. Гарантійний талон | 1 ШТ. |
| 4. Упаковка | 1 ШТ. |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ



ВАЖЛИВО! Підключення системи ATS до електромережі має здійснюватися тільки кваліфікованим фахівцем.

Сумарна потужність споживачів струму, що підключаються до системи ATS, не повинна перевищувати максимально допустиму потужність для даної моделі блока ATS.