

## Бензиновый генератор Rato R3000W-V

### Характеристики

Производитель	Rato
Тип запуска	ручной запуск
Напряжение сети	220 В
Частота напряжения	50 Гц
Время непрерывной работы	7 ч
Номинальная мощность	2.7 кВт
Максимальная мощность	3 кВт
Мощность двигателя	7 л.с.
Модель двигателя	Rato R210
Объем двигателя	212 см.куб.
Датчик уровня топлива	Да
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Розетки	2x16A (220В)
Защита двигателя при низком уровне масла	Да
Защита двигателя от перегрузки	Да
Корпус	открытый
Материал обмотки альтернатора	медь
Тип альтернатора	синхронный
Охлаждение двигателя	воздушное охлаждение
Счетчик мото-часов	нет
Длина	595 мм
Объем топливного бака	12 л
Уровень шума	70 дБ
Расход топлива	1.71 л/ч
Тип двигателя	4-х тактный
Выход 12 В	есть
Количество фаз	однофазный
Топливо	бензин
Количество цилиндров	1
Комплектация	Бензиновый генератор; набор для транспортировки; инструкция по эксплуатации; гарантийный талон
Габариты	595x430x440 мм
Вес	49 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	12 мес.