

Бензиновый генератор Fogo F 3001

Технические характеристики:

Вид топлива:	бензин
Двигатель:	RATO R210 (212cc)
Тип двигателя:	4-тактный
Объем двигателя:	212 см ³
Система запуска:	ручной
Напряжение:	220 В
Частота тока:	50 Гц
Номинальная мощность:	2,7 кВт
Максимальная мощность:	3 кВт
Количество фаз:	1
Объем топливного бака:	3,6 л
Емкость картера:	0,6 л
Расход топлива:	1,4 л/час
Габариты:	580x395x405 мм
Вес:	37 кг
Страна-производитель:	 Польша
Гарантия:	12 мес

Преимущества электрогенератора FOGO F 3001:

- Удобный ручной стартер для запуска генератора
- Надежный 4-х тактный одноцилиндровый бензиновый двигатель RATO R210 (212cc) мощностью 5.15 кВт (7 л.с.)
- Двигатель может работать на 3600 об/мин
- Выходящая мощность составляет 3 кВт (максимальная) / 2,7 кВт (номинальная)
- Качественный цилиндр объемом 212 см. куб.
- Подходит для 1-фазного питания
- Топливный бак на 3,6 л
- Расход топлива при нагрузке 75% составляет около 1,4 л/час
- Объем масла в картере двигателя составляет 0,6 л
- Сенсорный датчик показывает точный уровень масла
- Стабилизация напряжения + 5 -10%
- Низкий уровень THD ≤ 6%
- Быстрый стартовый ток 300%
- Генератор имеет класс изоляции H и защиту IP 23
- Воздушная система охлаждения предотвращает перегрев генератора
- Может непрерывно работать на протяжении 2,5 часов
- Во время работы генератор издает шум 96 дБ(А)
- Генератор весит 37 кг
- Габариты составляют 580x395x405 мм