

Бензин

POWERED by
HONDA™

400/230 V 50 Hz



FH 6000




FH 6000 R



FH 6000 RE



FH 6540



FH 6540 E

Модель	FH 6000	FH 6000 R	FH 6000 RE	FH 6540	FH 6540 E
Макс. мощность 3~	5,5 кВа	5,5 кВа	5,5 кВа	5,5 кВа	5,5 кВа
Ном. мощность 3~	5,0 кВа	5,0 кВа	5,0 кВа	5,0 кВа	5,0 кВа
Стабилизация напряжения	+5-10%	DVR ±1%	DVR ±1%	+5-10%	+5-10%
Макс. мощность 1~	3,7 кВт	3,1 кВт	3,1 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт
Ном. мощность 1~	3,3 кВт	2,8 кВт	2,8 кВт	3,0 кВт	3,0 кВт
Класс защиты	IP23	IP23	IP23	IP54	IP54
Модель двигателя	GX270	GX270	GX270	GX270	GX270
Запуск	Ручной	Ручной	Стартер	Ручной	Стартер
Топливный бак	5,3 л	5,3 л	5,3 л	5,3 л	5,3 л
Расход топлива	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч
Вес	73 кг	69 кг	77 кг	80 кг	90 кг
Длина	790 мм	790 мм	790 мм	725 мм	745 мм
Ширина	590 мм	590 мм	590 мм	460 мм	530 мм
Высота	540 мм	540 мм	540 мм	470 мм	495 мм
Уровень шума LWA	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB

DVR - трехфазный цифровой регулятор напряжения