

Сварочный генератор Fogo FH9220W

Технические характеристики:

Вид топлива:	бензин
Двигатель:	Honda GX 390 T2
Тип двигателя:	4-тактный
Объем двигателя:	389 см ³
Система запуска:	ручной
Напряжение:	220 В / 380 В
Частота тока:	50 Гц
Номинальная мощность:	6,2 кВт
Максимальная мощность:	6,9 кВт
Количество фаз:	1 / 3
Объем топливного бака:	6,2 л
Емкость картера:	1,1 л
Расход топлива:	2,7 л/час
Габариты:	790x590x540 мм
Вес:	97 кг

Особенности:

- Надежная система запуска генератора вручную
- Мощный 4-х тактный бензиновый двигатель Honda GX390T2 на 6,9 кВт
- Топливный бак на 6,2 л
- Расход топлива составляет 2,7 л/час
- Подходит для генерации как 1-фазного, так и 3-фазного тока
- Может непрерывно работать на протяжении 2-х часов
- Объем двигателя составляет 389 см куб
- Сварочный ток 220 А
- Двигатель может работать на 3600 об/мин
- Генераторный блок E2W10 220 DCK итальянского производства
- Объем масла в картере двигателя составляет 1,1 л
- Воздушная система охлаждения предотвращает перегрев двигателя генератора
- Синхронный альтернатор для стабилизации выходного напряжения
- Во время работы генератор издает шум 97 дБ(А)
- Вес 97 кг придает генератору дополнительной устойчивости в процессе работы
- Генератор имеет размер 790x590x540 мм