

ГЕНЕРАТОР ЗВАРЮВАЛЬНИЙ HYUNDAI DHYW 210AC

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики двигуна	
Модель двигуна	Hyundai D480
Потужність двигуна, л.с.	10
Об'єм двигуна, куб.см.	418
Час безперервної роботи, год.	14
Система охолодження	повітряна
Діаметр електрода, мм	до 4
Показники струму	
Максимальна потужність, кВт	5
Напруга мережі, В	230
Частота струму, Гц	50
Панель керування	
Розетка, А	2×16
Аналоговий вольтметр	немає
Запуск	
Тип запуску	електрозапуск
Бензобак	
Ємність бака, л	12,5
Матеріал бака	зварний зі сталі
Паливо	дизель
Індикатор рівня палива	є
Альтернатор	
Альтернатор	фірмовий альтернатор Hyundai
Матеріал обмотки	мідь
Масляний картер	
Об'єм масляного картера, л	1,65
Захист від низького рівня масла	є
Корпус	
Тип корпусу	відкритий
Товщина рами, мм	28
Матеріал рами	сталь
Покриття рами	порошкова покраска
Антивібраційні подушки	є
Наявність коліс	є
Габарити і вага	
Вага, кг	135
Габарити, мм	800×525×600
Гарантійне обслуговування	
Гарантія	24 місяця

Модель генератора Hyundai DHYW210AC може використовуватися в якості резервного апарату для зварювання, а також в якості джерела резервного електроживлення для електроінструментів і електроприладів. Генератор може забезпечити електроживлення газового котла (0,5 кВт), холодильника (0,7 кВт), пральної машини (1 кВт) і т.д.



ОПИС

Двигун: чотиритактний. Бренд Hyundai виробництва Корея.

Електричний запуск.

Оснащений датчиком контролю рівня масла.

Економічність: витрата палива становить — 0,9 л/год.

Рама: в основі конструкції лежить трубчаста рама, яка забезпечує захист агрегату генератора, зручне перенесення та просту установку на будь-яку поверхню, в тому числі і нерівну.

Дана модель оснащена колесами та ручками, що дозволяє легко переміщати генератор.

Синхронний альтернатор: для стабілізації вихідної напруги генератора Hyundai DHYW 210 AC використовується синхронний альтернатор. Коливання вихідної напруги згладжуються в межах $\pm 1\%$. Мідна обмотка генератора забезпечує:

- підвищений ресурс експлуатації;
- максимальну струмовіддачу;
- відсутність надмірного нагріву при роботі.

Панель управління: інтуїтивно проста, доступна недосвідченому користувачеві. На ній виведені кнопка запуску генератора, основні індикатори роботи (лічильник відпрацьованого часу (мотогодини)), розетки – 2 шт. по 16 А, клеми на 12В для зарядки акумуляторів, запобіжник на розетки, заземлення, регулятор зварювального струму.

Комплектація моделі Hyundai HYW210AC

- Генератор;
- Ключ запалювання;
- Акумулятор;
- Запобіжник;
- Інструкція з експлуатації.