

Бензиновый генератор Iron Angel EG12000EA30

Технические характеристики:

Класс	бытовой
Назначение	для дома/дачи

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВА

Количество цилиндров	2
Тип топлива	бензин
Охлаждение	воздушное охлаждение
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Объем двигателя	688 см.куб.
Объем масляного картера	2.3 л
Производитель двигателя	Iron Angel
Тип запуска	ручной стартер электростарт
Марка топлива	АИ-95
Тип двигателя	4-тактный
Объем топливного бака	40 л

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение	трехфазный (380 В)
Номинальная мощность	10 кВт
Максимальная мощность (380В)	11 кВт

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Возможность установки автоматики	да
Тип установки	передвижные (на колесах)
Особенности	с функцией AVR счетчик моточасов
Счетчик моточасов	есть
Встроенный стабилизатор напряжения	есть
Исполнение	открытый
Тип альтернатора	синхронный
Материал обмотки альтернатора	медь

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Габариты	740x620x880 мм
Вес	215 кг
Гарантия	12 месяцев
Страна происхождения	Нидерланды

Комплектация	- Генератор; - АКБ 12В; - транспортировочные колеса; - картонная коробка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон
--------------	--

Описание

Генератор Iron Angel EG12000EA30 может быть резервным источником электрического тока для обеспечения электроэнергией загородного дома, ремонтной бригады, стройки и т.д. Генератор может обеспечить электропитание газового котла (0,5 кВт), холодильника (0,7 кВт), стиральной машины (1 кВт), посудомоечной машины (1,2 кВт), микроволновой печи (0,9 кВт), масляного радиатора (2,2 кВт) и т.д.