

## БЕНЗИНОВІ ГЕНЕРАТОРИ



| МОДЕЛЬ  | KSB 3500C               | KSB 6500C               | KSB 6500CE              |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Напруга, В  | 230                     | 230                     | 230                     |
| Максимальна потужність, кВт                           | 3,0                     | 5,5                     | 5,5                     |
| Номинальна потужність, кВт                            | 2,8                     | 5,0                     | 5,0                     |
| Частота, Гц   | 50                      | 50                      | 50                      |
| Струм макс, А   | 13,04                   | 23,91                   | 23,91                   |
| Розетки   | 2*16А                   | 1*16А, 1*32А            | 1*16А, 1*32А            |
| Ємність паливного бака, л                             | 15                      | 25                      | 25                      |
| Час роботи при навантаженні 50%, г                    | 10                      | 9                       | 9                       |
| LED-дисплей/вольтметр                                 | LED-дисплей             | Вольтметр               | LED-дисплей             |
| Рівень шуму L <sub>PA</sub> (7м)/L <sub>WA</sub> , дБ | 71/96                   | 71/96                   | 71/96                   |
| Вихід 12 В, А   | 12/8,3                  | 12/8,3                  | 12/8,3                  |
| Модель двигуна  | KS-B230                 | KS-B410                 | KS-B410                 |
| Тип двигуна   | бензиновий<br>4-тактний | бензиновий<br>4-тактний | бензиновий<br>4-тактний |
| Потужність двигуна, к.с.                              | 7                       | 13                      | 13                      |
| Ємність картера, см <sup>3</sup>                      | 0,6                     | 1,1                     | 1,1                     |
| Об'єм двигуна, см <sup>3</sup>                        | 208                     | 389                     | 389                     |
| Регулятор напруги                                     | AVR                     | AVR                     | AVR                     |
| Запуск  | ручний                  | ручний                  | ручний/електро          |
| Коефіцієнт потужності, cosφ                           | 1                       | 1                       | 1                       |
| Клас захисту  | IP23M                   | IP23M                   | IP23M                   |
| Обмотка альтернатора                                  | Мідь                    | Мідь                    | Мідь                    |
| Габарити (ДхШхВ), мм                                  | 605*445*450             | 695*530*560             | 695*530*560             |
| Вага нетто, кг  | 45                      | 80                      | 82                      |

QR код



Допустиме відхилення від номінальної напруги – не більше ніж 5%

SIMPLE ENERGY