

## Бензиновий генератор Rato R3000E

### Характеристики

Вид палива	Бензин
Варіант виконання	Без кожуха
Максимальна потужність (кВт)	3 кВт
Номінальна потужність (кВт)	2.7 кВт
Тип запуску	Ручний/Електростарт
Тип альтернатора	Синхронний
Напруга	220 В
Кількість фаз	Однофазний
Частота	50 Гц
АВР (автоматичне включення резерву)	Під замовлення
Система охолодження	Повітряна
Лічильник мотогодин	Немає
Двигун	Rato R210
Тип двигуна	4-тактний
Об'єм паливного баку (л)	12 л
Витрата палива (л/год)	1.2 л/год
Тривалість безперервної роботи (год)	10 г
Об'єм оливи у картері двигуна (л)	1.2 л
Рівень шуму (дБа)	73 дБа
Ступінь захисту	IP23
Вихід 12 В	так
Наявність АКБ	так
AVR ( автоматичний регулятор напруги)	так
Висота, мм	430
Ширина, мм	440
Глибина, мм	595
Вага (кг.)	48
Гарантія	12 місяців
Країна-виробник	Китай