

Бензиновый генератор Rato R6000DW-V

Характеристики

РАБОЧИ ПАРАМЕТРИ

Максимальна потужність, 220 В	6 кВт
Напруга	однофазний (220 В)
Номинальна потужність	5.5 кВт
Рівень шуму	74 дБ
Час безперервної роботи	8 ч

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА І ПРИСТРОЮ

Виробник двигуна	інші
Витрата палива	320 кВт·год
Кількість циліндрів	1
Модель двигателя_	R420
Об'єм паливного бака (л)	25 л
Объем двигателя (л)	420 см.куб.
Объем масляного картера (л)	1.2 л
Охолодження	повітряне охолодження
Потужність, к.с.	15 к.с.
Рекомендуемое масло (тип)	SAE 10W-30
Тип двигуна	4-тактний
Топливо	AI-92

КОНСТРУКТИВНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Вбудований стабілізатор напруги	є
Виконання	відкритий
Вихід 12 В	є
Датчик рівня палива	є
Захист від перевантаження	є
Захист двигуна від низького рівня масла	є
Лічильник мотогодин	є
Матеріал обмотки альтернатора	мідь
Силовые розетки (тип, количество)	1x16A (220), 1x32A (220)
Тип альтернатора	синхронний
Тип установки	пересувні (на колесах)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Вага	90 кг
Висота	540 мм
Гарантія	12 місяців
Довжина	680 мм
Комплектація	- Бензиновый генератор; / - предохранитель от перегрузки; / - датчик уровня масла; / - набор для транспортировки; / - инструкция по эксплуатации; / - гарантийный талон