

Бензиновый генератор Rato R8500D

Характеристики

Вид палива	Бензин
Варіант виконання	Без кожуха
Максимальна потужність (кВт)	8.5 кВт
Номінальна потужність (кВт)	8 кВт
Тип запуску	Ручний/Електростарт
Тип альтернатора	Синхронний
Напруга	230 В
Кількість фаз	Однофазний
Частота	50 Гц
АВР (автоматичне включення резерву)	Немає
Система охолодження	Повітряна
Лічильник мотогодин	Є
Двигун	Rato R500V
Тип двигуна	4-тактний
Об'єм паливного баку (л)	25 л
Витрата палива (л/год)	3 л/год
Тривалість безперервної роботи (год)	8 г
Рівень шуму (дБа)	74 дБа
Об'єм двигуна, куб. см	499
Ступінь захисту	IP23
Вихід 12 В	так
Наявність АКБ	так
AVR (автоматичний регулятор напруги)	так
Висота, мм	542
Ширина, мм	540
Глибина, мм	683
Вага (кг.)	102
Гарантія	12 місяців
Країна-виробник	Китай