

Бензиновый генератор Fogo FV10001TRE

Технические характеристики:

Вес, кг	129.0
Расход топлива, л/час	4.5
Объем масла, л	1.7
Мощность двигателя, л.с.	18
Степень защиты	IP23
Объем топливного бака, л	45.0
Уровень шума, дБ	96
Тип двигателя	4-тактный
Модель двигателя	Vanguard 3564
Время непрерывной работы, ч	10.0
Размеры (Д*Ш*В), см	79*58*74,5
Тип запуска	ручной/электростартер
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Тип охлаждения	воздушное
AVR	да авторегулятор напряжения
Тип альтернатора	синхронный
Мощность максимальная 1ф, кВт	9.5
Мощность номинальная 1ф, кВт	8.6

Преимущества:

- Может запускаться как при помощи удобного электростартера, так и вручную
- Надежный 4-х тактный 2-х цилиндровый бензиновый двигатель Vanguard 3564 емкостью 570 куб. см
- Топливный бак на 45 л
- Расход топлива составляет 4,5 л/час
- Подходит для 1-фазного питания
- Может непрерывно работать на протяжении 10 часов
- Выходящая максимальная мощность составляет 9,5 кВт
- Удобный счетчик мото-часов
- Двигатель может работать на 3000 об/мин
- Объем масла в картере двигателя составляет 1,7 л
- Защитная рама диаметром 38 мм
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Воздушная система охлаждения предотвращает перегрев генератора
- Синхронный альтернатор для стабилизации выходного напряжения
- Во время работы генератор издает шум 96 дБ(А)
- Вес 129 кг придает генератору большей устойчивости в процессе работы
- Генератор имеет размер 790x580x745 мм
- Гарантия 12 месяцев