VINUR
СИСТЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
+38 (044) 33-111-90
+38 (067) 21-885-71
+38 (050) 33-917-74
+38 (093) 17-025-51
info@vinur.com.ua
www.vinur.com.ua
Бізнес-центр "МАЯК"
вул. Сирецька, 9
м. Київ, Україна, 04073

Бензиновый генератор Honda EG5500CL

Технические характеристики:

Модель:	EG5500CL
Тип генератора:	бензиновый
Конфигурация:	Бесщеточный синхронный
Количество фаз:	1 фаза.
Частота:	50 Гц
Напряжение:	230 В
Максимальная мощность кВт:	5.5
Номинальная мощность кВт:	5.0
Мощность кВт:	от 5 до 7
Коэффициент мощности (cos Ф):	1.0
Класс двигателя:	профессиональный
Модель двигателя:	HONDA GX390
Тип двигателя:	четырехтактный
Объем картера л.:	1,6
Счетчик мото-часов:	Нет
Уровень шума дБ:	69
Метод запуска:	ручной
Применяемое топливо:	92
Количество потребляемого топлива (л/ч):	1,5
Емкость топливного бака л.:	24,0
Исполнение:	открытое
Сухая масса кг.:	87,0
Размеры (Д x Ш x В) мм.:	844x530x571
Производитель:	Honda
Гарантия:	1 Год

Особенности:

- Мощный 4-тактный двигатель
- Портативный, лёгкий аппарат, удобный для транспортировки
- Система защиты двигателя - индикаторы уровня топлива и масла, самоотключение
- Увеличенный топливный бак 24 л
- Качество стабилизации напряжения как у инверторных миниэлектростанций
- Прочная стальная рама
- Централизованная панель управления
- Защитная система двигателя Oil Alert