

## Бензиновый генератор Werk WPG3800

### Технические характеристики:

Производитель	<b>Werk</b>
Гарантия	<b>1 год</b>
Ключевые особенности	<ul style="list-style-type: none"><li>• хромированные стенки цилиндра</li><li>• медные обмотки генератора</li><li>• синхронный альтернатор</li></ul>
Тип питания	<b>Бензин</b>
Тип старта	<b>Ручной</b>
Тактность двигателя	<b>Четырехтактный</b>
Объем двигателя	<b>196 см<sup>3</sup></b>
Номинальная мощность	<b>2800 Вт</b>
Наличие автоматики	<b>Нет</b>
Выходное напряжение	<b>220В</b>
Частота	<b>50 Гц</b>
Количество фаз	<b>1 (одна)</b>
Степень защиты	<b>IP23</b>
Топливный бак	<b>15 л</b>
Масляный бак	<b>600 мл</b>
Охлаждение	<b>Воздушное</b>
Расход топлива	<b>1.5 л/ч</b>
Длительность работы	<b>10 ч</b>
Уровень шума	<b>65 дБ</b>
Габариты	<b>610x440x460 мм</b>
Вес	<b>46 кг</b>
Комплектация	<ul style="list-style-type: none"><li>• Электрогенератор</li><li>• Инструкция</li><li>• Гарантийный талон</li></ul>

### Особенности

- хромированные стенки цилиндра;
- усиленная рама;
- медные обмотки генератора;
- низкий уровень шума;
- компактные размеры;
- защита от перегрузки двигателя;
- защита от низкого уровня масла.