

Дизельный генератор Vulkan SCD8000

Технические характеристики:

Мощность номинальная 1ф, кВт	6.0
Мощность максимальная 1ф, кВт	6.5
Количество фаз	1
Напряжение, В	220
Тип запуска	электростартер/ручной
Вид топлива	дизель
АВР (автоматический ввод резерва)	Нет
Частота, Гц	50
Тип альтернатора	Синхронный
Система охлаждения	воздушная
Объем топливного бака, л	18
Тип двигателя	4-тактный, 1-но цилиндровый
Объем двигателя, см ³	499
Частота вращения (об/мин)	3000
AVR (автоматический регулятор напряжения)	Да
Уровень шума, дБ	97
Двигатель (производитель)	KD192FE
Вес, кг	122

Описание

Дизельный генератор Vulkan SCD8000 - устройство для резервного питания электрооборудования с номинальной мощностью альтернатора 6,5 кВт. Благодаря вместительному топливному баку на 18 литров, генератор может работать без перерывов около 9 часов.

Назначение: предназначен для возобновления подачи электричества в случае сбоев работы электросети или отсутствия других источников питания.

Особенности:

- Надежный четырехтактный одноцилиндровый двигатель KD192FE максимальной мощностью 9 кВт
- Надежный электрический стартер облегчает и ускоряет пуск генератора
- Комплектуется системой ручного запуска, также может запускаться при помощи эл. стартера
- Для обслуживания отлично подходит масло SAE 10W-30
- Удобная передняя панель управления
- Воздушная система охлаждения
- Номинальная сила тока составляет 8,3 А
- Разработан для однофазного питания (220 В)
- При максимальных нагрузках полного топливного бака хватает на 7 часов работы
- За час работы израсходует около 1,9 л. топлива (при условии нагрузки не более 70%)
- Надежное термореле
- Вместительный топливный бак объемом 18 л
- Габариты генератора (81 x 55,5 x 68,5 см) придают ему лучшей устойчивости