

Газобензиновый генератор VULKAN SC3500-III

Характеристики

Тип топлива	газ / бензин
Номинальная мощность, кВт	2.5 / 2.8
Максимальная мощность, кВт	2.8 / 3.1
Рабочее напряжение, В	220
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Тип запуска	ручной/электростартер
Тип альтернатора	синхронный
Тип двигателя	4-тактный
Модель двигателя	SENCI AP170F
Объем двигателя, см ³	223
Мощность двигателя, л.с	7.5
Объем топливного бака, л	15
Расход топлива, л/час	1.6
Объем масла, л	1.1
Время непрерывной работы, ч	9
Исполнение	открытое
Тип охлаждения	воздушное
AVR (авторегулятор напряжения)	есть
Степень защиты	IP23
Уровень шума, дБ	97
Габариты ВxШxГ, см	62x48.5x53
Вес генератора, кг	45

Комплект поставки

- генератор Vulkan SC3500-III - 1 шт
- шланг высокого давления с редуктором - 1 шт
- вилка 220В 16А тип Schuko - 2 шт
- комплект кабелей 12В DC - 1 шт
- колеса - 2 шт
- ось для колес - 2 шт
- инструкция по эксплуатации - 1 шт
- инструкция по быстрому запуску (англ) - 1 шт