

Інверторний генератор RATO R1250IS

Характеристики

Вид палива	Бензин
Варіант виконання	У кожусі
Максимальна потужність (кВт)	1,1
Номинальна потужність (кВт)	1 кВт
Тип запуску	Ручний старт
Тип альтернатора	Синхронний
Напруга	230 В
Кількість фаз	Однофазний
Частота	50 Гц
АВР (автоматичне включення резерву)	Немає
Система охолодження	Повітряна
Лічильник мотогодин	Немає
Тип двигуна	4-тактний
Об'єм паливного баку (л)	2,6 л
Витрата палива (л/год)	0.7 л/год
Тривалість безперервної роботи (год)	3.5 г
Рівень шуму (дБа)	61 дБа
Об'єм двигуна, куб. см	60
Ступінь захисту	IP23
Вихід 12 В	так
Наявність АКБ	ні
Висота, мм	380
Ширина, мм	240
Глибина, мм	450
Вага (кг.)	13
Гарантія	12 місяців
Країна-виробник	Китай