

Інверторний генератор RATO R3000iS

Характеристики

Вид палива	Бензин
Варіант виконання	Без кожуха
Максимальна потужність (кВт)	3.1 кВт
Номинальна потужність (кВт)	2.8 кВт
Тип запуску	Ручний старт
Тип альтернатора	Синхронний
Напруга	220 В
Кількість фаз	Однофазний
Частота	50 Гц
АВР (автоматичне включення резерву)	Немає
Система охолодження	Повітряна
Лічильник мотогодин	Немає
Тип двигуна	4-тактний
Об'єм паливного баку (л)	9 л
Витрата палива (л/год)	1.8 л/год
Тривалість безперервної роботи (год)	5 г
Об'єм оливи у картері двигуна (л)	0.6 л
Рівень шуму (дБа)	68 дБа
Об'єм двигуна, куб. см	212 куб. см
Ступінь захисту	IP54
Вихід 12 В	так
Наявність АКБ	ні
AVR (автоматичний регулятор напруги)	так
Висота, мм	493
Ширина, мм	605
Глибина, мм	435
Вага (кг.)	37
Гарантія	12 місяців
Країна-виробник	Китай