

# ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СО СВАРОЧНЫМ МОДУЛЕМ

Бензин



POWERED by  
**HONDA**

400/230 V 50 Hz



FH 8220 W



FH 8220 WE



FV 11300 WTE

Модель	FH 8220 W	FH 8220 WE	FV 11300 WTE
Макс. мощность 3~	7,2 кВа	7,2 кВа	11,0 кВа
Ном. мощность 3~	6,5 кВа	6,5 кВа	10,0кВА
Ток сварки 35 %	<b>220 A</b>	<b>220 A</b>	<b>300 A</b>
Ток сварки 60 %	<b>170 A</b>	<b>170 A</b>	<b>250 A</b>
Макс. мощность 1~	3,8 кВт	3,8 кВт	4,4 кВт
Ном. мощность 1~	3,4 кВт	3,4 кВт	4,0 кВт
Класс защиты	IP23	IP23	IP23
Модель двигателя	Honda GX390	Honda GX390	B&S 21HP
Запуск	Ручной	Стартер	Стартер
Топливный бак	6,2 л	6,2 л	26,0 л
Среднее сжигание	2,7 л/ч	2,7 л/ч	4,9 л/ч
Вес	92 кг	101 кг	150 кг
Длина	790 мм	790 мм	790 мм
Ширина	590 мм	590 мм	600 мм
Высота	540 мм	540 мм	730 мм
Уровень шума LWA	97 dB	97 dB	97 dB