

Модель ФОРТЕ FG6500EW, є бензиновим генератором, призначеним для основних або резервних джерел електроенергії, для живлення споживачів в сільському господарстві, в медичних та освітніх установах, в побутових умовах, в місцях, де немає ліній електропередачі або відключено електрику. Бензиновий генератор зручно використовувати як сезонне джерело електроенергії. Уважно прочитайте інструкцію, вона дасть Вам можливість правильно та безпечно експлуатувати генератор.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>FG6500EW</b>
Тип двигуна	4-х тактний бензовий двигун з повітряним охолодженням OHV
Тип циліндра	1-циліндровий
Модель двигуна	LE-188F, OHV, 4-х тактний
Об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	389
Потужність двигуна, к.с.	13
Макс. потужність, кВт	5,5
Робоча потужність, кВт	5,5
Об'єм:	
Паливний бак, л	25
Масляний картер, л	1,1
Наявність електричного старту	так
Паливо	AI-95
Шумність, Дб	74
Стартер	Ручний, електричний
Розмір, мм	695x525x545
Вага, кг	89
Наявність акумулятора	так