ENDRESS

Leading in mobile power generators

NEW ECOPOWER & PROMOTION - Line

well engineered in a rugged and strong design

Synchronous

IP 23

AVR

Large Tanks


Hour counter

Petrol

- Полупрофессиональная программа от ENDRESS
- Синхронный генератор с автоматической регулировкой выходного напряжения
- Большие топливные баки для непрерывной работы без дозаправки до 12 ч
- Откидные, обтянутые пластиком рукоятки для удобной транспортировки (за исключением Promotion-Line)
- Набор колёс (ESE 3200, ESE 6000 BS и ESE 6000 DBS)
- Оптическая индикация уровня топлива. ЖК-дисплей с указанием: напряжения, частоты и моточасов (только у Ecopower-Line)

Новая серия ECOPOWER

New PROMOTION - Line

ESE 2200 P Promotion Line

ESE 3200 P Promotion Line

LGA tested EMV

CH01

vinur.com.ua

ENDRESS®

Synchronous | IP 23 | AVR | Large Tanks | Hour counter | Petrol

	ESE 2200 P	ESE 3200 P	ESE 3000 BS	ESE 6000 BS	ESE 6000 DBS	
Артикул	290100	290101	240209	240210	240211	
Конструкция	синхронный, однофазный				синхронный, трехфазный	
Макс. мощность в кВА/кВт	2,1 / 2,1	2,5 / 2,5	2,9 / 2,9	5,5 / 5,5	6,9 / 5,5	3,6 / 3,6
Длит. мощность в кВА/кВт	2,0 / 2,0	2,35/ 2,35	2,5 / 2,5	5,0 / 5,0	6,25/ 5,0	3,3 / 3,3
Ном. напряжение в В	230 / 1~	230 / 1~	230 / 1~	230 / 1~	400 / 3~	230 / 1~
Ном. ток в А/cos φ	8,7 / 1,0	10,9 / 1,0	10,9 / 1,0	21,7 / 1,0	9,0 / ,8	14,3 / 1,0
Частота в Гц/Степень защиты	50 / IP23	50 / IP23	50 / IP23	50 / IP23	50 / IP23	
Тип мотора						
Конструкция	Бензиновый двигатель, 1-цилиндровый, 4-тактный OHV, 3000 об/мин					
Рабочий объём в см³	171	193	193	357	357	
Макс. мощность в кВА/л.с.	4,0 / 5,5	4,9 / 6,5	4,9 / 6,5	8,9 / 12	8,9 / 12	
Топливо/объём бака в л	Бензин / 17	Бензин / 17	Бензин / 20	Бензин / 30	Бензин / 30	
Расход в л/ч / продолжит. Работы в ч)[1]	1,23 / 13,8	1,41 / 12,0	1,4 / 14	2,5 / 12	2,5 / 12	
Система пуска	Реверсивеый стартер					
Уровень звуковой мощности LWA)[2]	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	
Уровень шума LPA)[2]	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	
Весь приблиз. в кг	40,5	48,5	53	90	93	
Габариты ДхШхВ в мм	605 x 422 x 465	648 x 422 x 465	640 x 475 x 526	786 x 570 x 600	786 x 570 x 600	
Оснащение	Отключение при недостатке масла, защита от перегрузки, авторегулировка напряжения, ЖК-дисплей (кроме ESE 2200 P и ESE 3200 P)					
Розетки	2 x 230 V; 16 A	2 x 230 V; 16 A	2 x 230 V; 16 A	2 x 230 V; 16 A 1 x CEE 230V; 32A	1 x 230 V; 16 A 1 x CEE 400V; 16A	
Сферы применения[4]						
	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	230 V
Бытовые приборы в Вт до	1900	2300	2400	5000	5000	3300
Электроинструмент в Вт	1500	1900	2000	4800	4600	3100
Садовой и строит. в Вт до	1000	1300	1500	3300	3400	1700
Компрессоры и насосы в Вт до	-----	900	1000	2500	2800	1500

[1] Расход топлива/литры в час, продолжительность работы в часах при частичной (около 3/4) нагрузке и поэтому приведены только для информации без каких-либо обязательств. [2] Данные об уровне шума согласно директиве и закону ЕС об эмиссии шума 2000/14/ЕС. [3] Уровень шума на расстоянии 7 м. [4] В связи с тем, что потребности в мощности со стороны пользователя подвержены влиянию различных факторов, любые претензии отклоняются.

vinur.com.ua