

# ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Бензин

POWERED by  
**HONDA**

230 V 50 Hz



FH 4541



FH 4541 E



FH 4001



FH 4001 R




FH 4001 RE



FH 5001



FH 5001 R



FH 5001 RE

Модель	FH 4541	FH 4541 E	FH 4001	FH 4001 R	FH 4001 RE	FH 5001	FH 5001 R	FH 5001 RE
Макс. мощность	3,9 кВт	3,9 кВт	4,2 кВт	4,2 кВт	4,2 кВт	5,0 кВт	5,0 кВт	5,0 кВт
Ном. мощность	3,5 кВт	3,5 кВт	3,8 кВт	3,8 кВт	3,8 кВт	4,5 кВт	4,5 кВт	4,5 кВт
Стабилизация напряжения	+5-10%	+5-10%	+5-10%	AVR ±2%	AVR ±2%	+5-10%	AVR ±2%	AVR ±2%
Класс защиты	IP54	IP54	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Модель двигателя	GX270	GX270	GX270	GX270	GX270	GX390	GX390	GX390
Запуск	Ручной	Стартер	Ручной	Ручной	Стартер	Ручной	Ручной	Стартер
Топливный бак	5,3 л	5,3 л	5,3 л	5,3 л	5,3 л	6,2 л	6,2 л	6,2 л
Среднее сжигание	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,7 л/ч	2,7 л/ч	2,7 л/ч
Вес	65 кг	77 кг	56 кг	59 кг	66 кг	62 кг	69 кг	77 кг
Длина	635 мм	745 мм	650 мм	650 мм	650 мм	650 мм	790 мм	790 мм
Ширина	440 мм	530 мм	470 мм	470 мм	540 мм	540 мм	590 мм	590 мм
Высота	470 мм	495 мм	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм	540 мм	540 мм
Уровень шума LWA	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	97 dB	97 dB	97 dB
Опции							FPS	FPS

FPS - гнездо отбора полной мощности